

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес: vbr@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://vibrator.nt-rt.ru>

КИЛОВОЛЬТМЕТР ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ Ц197

Описание

▶ Киловольтметр электростатический

→ C197



Прибор предназначен для измерения высокого напряжения постоянного и переменного тока в широком диапазоне частот.

Прибор является трехпредельным, переносным, а также может встраиваться в стойку.

Диапазоны измерений

- 0 – 7,5 кВ;
- 0 – 15 кВ;
- 0 – 30 кВ.

Класс точности

1,0

Рабочая область частот

от 20 Гц до 10 МГц

Входная емкость

не более 15 pF

Входное сопротивление

10^{10} Ом

Питание прибора

Питание приборов может осуществляться по одному из двух вариантов:

- сеть переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц;
- от встраиваемой батареи напряжением 6 В постоянного тока.



Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур: от +10°C до +35°C
- относительная влажность воздуха: 80% при +35°C

Масса: не более 8,5 кг

Габаритные размеры: 250 x 490 x 230 мм

Срок службы: не менее 12 лет

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес: vbr@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://vibrator.nt-rt.ru>